

🔍 English




Figure 1: EL-2614E/
Figure 1: EL-2614E/
Figura 1: EL-2614E

The EL-2614E is a four-button keyfob transmitter designed for use with Electronics Line 3000's supervised wireless range of receivers.

Registration

To register the EL-2614E:

1. Set the receiver to Registration mode.
2. Press one of the buttons, making sure that the LED lights up when the button is pressed.
3. Wait for five seconds and press the same button again.

Alternatively, the EL-2614E can be registered to the receiver by manually entering the transmitter's serial number.

Battery Replacement

If the LED blinks during transmissions, this indicates that the battery is low and needs replacing.

To replace the battery:

1. Insert a small screwdriver into the pry-off slot – see Figure 2. Carefully twist the screwdriver to separate the front and back of the casing.
2. Observing correct polarity, replace the battery.
3. Close the casing making sure that the front and back click shut.




Figure 2: Opening the casing/
Figure 2: Ouverture du boîtier/
Figura 2: Abriendo la tapa

Technical Specifications

Antenna: Built-in whip

Frequency: 868.35, 433.92, or 418 MHz FM

Power: 3V Lithium Battery, Size CR2032

Caution: Fire, explosion and severe burn hazard! Do not recharge, disassemble or heat above 100°C (212°F).

Current Consumption:

20mA (transmission),

2µA (standby)

RFI Immunity: 40V/m

Operating Temperature: 0-60°C

Dimensions: 62x42x15mm

Battery Holder/
Emplacement de
la Batterie/
Soporte de
la Batería




Figure 3: Rear view (casing open)/
Figure 3: Vue arrière (boîtier ouvert)/
Figura 3: Vista posterior (tapa abierta)

Le EL-2614E est un émetteur de télécommande à quatre boutons à utiliser avec la gamme des récepteurs de radio supervisés d'Electronics Line 3000.

Processus d'Enregistrement

1. Réglez le récepteur en mode Enregistrer.
2. Appuyez sur un bouton, vérifiez que la LED de la télécommande s'allume lorsque le bouton est appuyé.
3. Attendez pendant cinq secondes et appuyez à nouveau sur le même bouton.

Indication de Tension Batterie Basse

Si la LED clignote lors des transmissions, cela signifie que la tension de la batterie est basse et qu'elle doit être remplacée:

Pour remplacer la batterie:

1. Insérez un petit tournevis dans la fente – voir Figure 2. Tournez doucement le tournevis pour séparer l'avant et l'arrière du boîtier.
2. En observant la polarité correcte, remplacez la batterie.
3. Fermez le boîtier en vérifiant à ce que l'avant et l'arrière se ferment avec un clic.

Spécifications Techniques

Antenne: Fouet intégré

Fréquences: 868.35, 433.92 ou 418MHz FM

Alimentation:

3V Batterie de lithium, Taille CR2032

Attention: Danger de feu, d'explosion et de sévères brûlures! Ne pas recharger, désassembler ou chauffer à plus de 100°C.

Consommation du courant:

20mA (en transmission), 2µA (au repos)

Immunité IRF: 40V/m

Température de Fonctionnement: 0-60°C

Dimensions: 62x42x15mm

El EL-2614E es un transmisor de cuatro botones diseñado para ser utilizado con la línea de receptores inalámbricos supervisada de Electronics Line 3000.

Procedimiento de Registración

1. Coloque el receptor en modo Registración.
2. Presione un botón, asegurándose que el LED del llavero encienda al ser presionado.
3. Aguarde cinco segundos y presione el botón nuevamente.

Indicación de Baja Batería

Cuando el LED parpadea durante la transmisión, significa que la batería esta baja y precisa ser reemplazada.

Para reemplazar la batería:

1. Inserte un pequeño destornillador en la ranura inferior – ver Figura 2. Cuidadosamente gire el destornillador para separar las tapas.
2. Observando la polaridad correcta, reemplace la batería.
3. Cierre el llavero asegurándose que las tapas coincidan correctamente.

Especificaciones Técnicas

Antena: Incorporada, de Lazo Interno

Frecuencia: 868.35, 433.92 o 418MHz FM

Alimentación:

3V Batería de Lítio, CR2032

Consumo de Corriente:

Cuidado: Fuego, explosión y peligro de quemaduras severas!

No recargue, desarme o caliente por encima de 100°C.

Consumo de Corriente:

20mA (transmisión), 2µA (en reposo)

Inmunidad a RF: 40V/m

Temperatura de Operación: 0-60°C

Dimensiones: 62x42x15mm

Contacting Electronics Line



UPGRADING
EVERYDAY
SECURITY



International Headquarters:

Electronics Line 3000 Ltd.

14 Hachoma St., 75655

Rishon Le Zion, Israel

Tel: (+972-3) 963-7777

Fax: (+972-3) 961-6584

All data is subject to change without prior notice. In no event shall Electronics Line 3000 Ltd. (EL3K) be liable for an amount in excess of EL3K's original selling price of this product, for any loss or damage whether direct, indirect, incidental, consequential or otherwise arising out of any failure of the product. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this transmitter is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.